

## Användarmanual / bruksanvisning

### HOLTE LED-slinga LYSEKIL & SALTÖ 230V

Gäller art.nr. 25030 och 25031

#### Allmänna anvisningar

Läs noga igenom denna manual innan produkten tas i drift. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast användas till det som framgår av denna användarmanual. Garantin gäller endast om anvisningen har följts och produkten använts såsom är beskrivet.

#### Användningsområde

HOLTE LED-slinga är utvecklad för att uppnå god allmänbelysning på byggarbetsplatser eller där tillfällig belysning önskas. Kapslingen/höljet består av högkvalitativ PVC som säkerställer lång livslängd och hög flexibilitet. Båda anslutningar är försedda med skruvbara lock för att klara skyddsklass IP65.

#### Säkerhet

HOLTE LED-slinga är testad och godkänd för utomhusbruk, men kan med fördel även användas inomhus i fuktiga eller torra miljöer. Upphängning sker vanligtvis i tak med tex buntband, men kan också monteras utmed staket, i trapphus mm. LED-slingan är testad och godkänd upp till 60 meter i respektive produktstandard, samt funktionskontrollerad innan leverans. EMC-godkänd upp till 60 meter.

#### Elinstallation

För anslutning av LED-slingan krävs en strömadapter, art.nr. 25031. Strömadaptern är utrustad med en snabbkoppling som ansluts mot HOLTE LED-slinga. Innan man ansluter LED-slingan och adaptern till 230V uttag, skall **hela slingan** (oavsett antal slingor) rullas ut i sin helhet. **Viktigt att inte LED-slingan är upprullad på ex bobin/rulle när man ansluter till ett 230V uttag. Då kan varmgång och eventuell brand uppstå.**

Vid förlängning av LED-slinga:

- Strömadaptern får ej vara spänningssatt eller ansluten till ett 230V uttag.
- Öppna locket till snabbanslutningen på LED-slingans ände, samt locket till snabbanslutningen på den andra LED-slingan.
- Anslut snabbkontakten (honan) från LED-slingan till snabbkontakten (hanen) på den andra LED-slingan och dra åt dessa mot varandra.

- Efter sista LED-slingan i installationen skall locket monteras mot anslutningen för att säkerställa god skyddsklass (IP65).
- Anslut maximalt 2st 25 meters LED-slingor efter varandra.
- Anslut strömkabeln till ett 230V uttag.

## **Montering**

Montering sker lämpligast på en kabelstege med buntband, alternativt fritt hängande i tak med lämplig upphängningsanordning. Säkerställ så att LED-slingan och adaptern är förankrad minst vart tredje till fjärde meter.

**OBS! Allt arbete inuti apparatens kopplingsutrymme är förbjuden!**

## **Skötsel**

LED-slingan skall hanteras varsamt och rullas upp på bobin när det inte används. Regelbunden rengöring utvändigt skall alltid ske i spänningslöst tillstånd och utföras med fuktig trasa. Det är förbjudet att använda eller rengöra produkten i vatten.

Kontroll och service av LED-slinga och adaptern skall göras av behörig fackman.

## **Säkerhetsinformation**

### **Varningar**

- Den totala max längden på 60 meter (vid sammankopplade LED-slingor) får ej överskridas. Det påverkar produktens prestanda och kan orsaka skada eller brand.
- LED-slingan får ej övertäckas.
- Utrustningen skall ej användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida det inte sker under uppsikt av en person med ansvar för deras säkerhet och som visat dem hur utrustningen ska användas.
- LED-slingan får ej användas i omedelbar anslutning till vatten, såsom bad, dusch, tvättställ, simbassäng mm.
- LED-slingan får ej placeras nära eller på brännbart material.
- LED-slingan skall vara fullt utrullad vid användning för att undvika varmgång.